

## HRANOLOVÝ REFLEKTOR E39-R8, SADA REFLEKTORŮ 4xE39-R8



### Účel

Hranolový reflektor E39-R8 a sada reflektorů 4xE39-R8 je určena k použití s lineárními kouřovými hlásiči DOP-6001 a DOP-6001R.

### Montáž

Lineární hlásiče kouře spolupracují s reflektorem/sadou reflektorů namontovanou na protilehlé stěně místnosti.

Reflektor/sada reflektorů musí být obdobně jako hlásič namontována na stabilním podkladu, který není vystavený otřesům a vibracím.

Hranolový reflektor se připevňuje k podkladu dvěma šrouby s hmoždinkami nebo je možné ho nalepit na hladký povrch.

Sada reflektorů se na stěnu připevňuje šrouby s hmoždinkami. Po nasazení speciálního servisního zrcadla LS-40 na sadu reflektorů je potřeba třemi stavitelnými šrouby nastavit optickou trasu hlásiče tak, aby se paprsky dopadající na sadu reflektorů odrazily na přijímač v hlásiči. Poté je potřeba zrcadlo LS-40, kterým jsou vybaveni montážní technici, sejmout.

### Technické údaje

Dosah činnosti hlásiče s reflektorem od 5 do 50 m

Dosah činnosti hlásiče se souborem reflektorů od 50 do 100 m

Rozměry:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - reflektor E39-R8         | 101 x 101 x 10 mm |
| - sada reflektorů 4xE39-R8 | 218 x 230 x 14 mm |